



Infrarood stopcontactdoos



Stopcontacten IR

IR Stopcontactdozen worden gebruikt voor draadloos in- en uitschakelen van verlichting, ventilators en andere huishoudapparaten op 230V. Deze stopcontactdozen zijn voorzien van een GewaLink ontvanger voor afstandsbediening. De 2 stopcontacten bovenaan kunnen onafhankelijk van de 2 stopcontacten onderaan bediend worden, omdat het signaal via 2 afzonderlijke IR kanalen gestuurd wordt.

Algemene functies

De stopcontactdozen moeten enkel aan een 'gewoon' stopcontact gekoppeld worden om te functioneren. Een installatie is niet nodig en ze zijn ook makkelijk te verplaatsen. Indien gewenst, kunnen ze aan de muur bevestigd worden.

De stopcontactdozen 'leren' om de IR kanalen te herkennen. Door één van de knoppen aan de zijkant in te drukken, activeert u het gekozen kanaal op de zender. Vanaf dan is de stopcontactdoos in staat te antwoorden op dit kanaal. Indien u het kanaal wil veranderen, herhaalt u de hierboven beschreven procedure. Alle GewaLink zenders kunnen voor dit bedieningssysteem gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

De stopcontactdozen kunnen zowel bi-stabiel als mono-stabiel geprogrammeerd worden.

Bi-stabiel betekent dat je de stopcontactdoos activeert wanneer je de knop van de afstandsbediening indrukt. Je zet de stopcontactdoos uit wanneer je die knop opnieuw indrukt.

Monostabiel betekent dat de stopcontactdoos werkt zolang je de knop ingedrukt houdt.

Technische specificaties

- Spanning: 230V, 50Hz
- Max. stroom: 8A
- Electriciteitsverbruik: ca. 10 mA
- Omgeving: interieur